

CMF 1380-2

CMF 1810-2

**Coffret multi-fonctions,
alarme de température
alarme personnes enfermées**

Description

- Coffret avec pan incliné pour une meilleure visibilité
- Fonction régulation tous types de chambres froides positives et négatives
- Régulateur encastré débrosable
- Gestion alarme de température :
 - Signalisation par voyant lumineux et relais de transmission défaut en sécurité positive.
- Gestion alarme personnes enfermées (répond à la EN 378)
 - Bornes pour bouton coup de poing et son éclairage
 - Bornes pour accumulateur externe (fonctionne durant 10h en cas de coupure d'alimentation)
 - Buzzer d'alarme 100 dBA
 - Signalisation par voyant lumineux et relais de transmission défaut
- Signalisation "Présence tension" par voyant lumineux vert
- Mémorisation et acquittement alarme température par bouton poussoir
- Le régulateur TAR 1810-2 est équipé d'une interface RS-485 : l'installation est gérée en réseau et les données peuvent être enregistrées via l'UNIServer.



CMF 1380-2



Bouton coup de poing

Données techniques

Coffret.....	Plastique - IP 50
	Pan incliné
Régulateur.....	Selon le type
Connexions.....	Bornes 2,5 mm ²

Types

	Régulateur	Dimensions (mm)
CMF 1380-2	TAR 1380-2	155 x 220
CMF 1810-2	TAR 1810-2	155 x 220

Tous les coffrets incluent 1 ou 2 sondes de température avec la désignation CMF 1xxx-2 P1 ou CMF 1xxx-2 P2.

Exemple : CMF 1380-2 P2

Accessoires

107-0607-0010	Bouton coup de poing éclairé
Akkusatz.....	Accumulateur 12V / 1,3AH logé dans un boîtier étanche

Connexions des CMF 1380-2 et CMF 1810-2

